

Касов апарат Инкотекс 180 F KL

1. Печат от КЛЕН по дати:

Бутон Mode --> въвеждаме 5 от клавиатурата --> бутон Total --> въвеждаме 3 от клавиатурата --> бутон STL --> въвеждаме начална дата по две цифри без точки (ддммгг) --> бутон QTY --> въвеждаме крайна дата по две цифри без точки (ддммгг) --> бутон VD/MODE

2. Печат на ФП по блокове:

Бутон Mode --> въвеждаме 5 от клавиатурата --> бутон Total --> въвеждаме 12 от клавиатурата --> бутон STL --> въвеждаме номер на блок до четири цифри --> бутон QTY --> въвеждаме краен номер на блок до четири цифри --> бутон VD/MODE