

Касов апарат Тремол ZM и ZK KL

1. Печат от КЛЕН по дати:

Бутон Mode --> до режим Отчети Z отчет --> бутон 11111 --> бутон D1 --> въвеждаме начална дата по две цифри без точки (ддммгг)
-->бутон Total -->въвеждаме крайна дата по две цифри без точки (ддммгг) -->бутон Total

2. Печат на КЛЕН по блокове:

Бутон Mode --> до режим Отчети Z отчет --> бутон 11111 --> въвеждаме 12 от клавиатурата --> бутон STL -->въвеждаме номер на блок до четири цифри -->бутон QTY -->въвеждаме краен номер на блок до четири цифри -->бутон VD