

КАСОВ АПАРАТ Daisy Micro C 01-KL

1. Отчет на КЛЕН по дати:

Бутон Mode докато на дисплея се появи Четене____ --> въвеждаме 8888 ->бутон CLK - -->бутон ALT - -->бутон Total - --> бутон 3 - --> бутон STL --> въвеждаме начална дата на периода с по две цифри без точки (ддммгг) - -> бутон QTY--> въвеждаме крайна дата на периода с по две цифри без точки (ддммгг) -->бутон VD.

2.Отчет на КЛЕН по номер на бон:

Бутон Mode докато на дисплея се появи Четене____ --> въвеждаме 8888 ->бутон CLK - -->бутон ALT - -->бутон Total - --> бутон 1- --> бутон STL --> въвеждаме начален номер на бон - -> бутон QTY--> въвеждаме краен номер на бон -->бутон VD.

3.Отчет на КЛЕН по номер на Z отчет:

Бутон Mode докато на дисплея се появи Четене____ --> въвеждаме 8888 ->бутон CLK - -->бутон ALT - -->бутон Total - --> бутон 2 - --> бутон STL --> въвеждаме начален номер на отчет - -> бутон QTY--> въвеждаме краен номер на отчет -->бутон VD.

